
Bloc 1 prise 16A et USB-A Eight Affleurant à encastrer Blanc

Référence: 034B













DESCRIPTION

Un clapet métal de 1,8 mm d'épaisseur referme le bloc Eight 034B au ras du plan de travail : la prise 16 A et le port USB-A restent à portée de main, puis s'effacent d'un geste.

Modèle	Bloc 1 prise 16A et USB-A Eight affleurant à encastrer, Blanc
Référence	034B
Code EAN	3700521134792
Finition	Blanc mat (RAL 9010), clapet métal
Équipement	1 prise 16 A 2P+T et 1 port USB-A 5 V (1 A)
Puissance	3680 W maximum, 16 A, 230 V, 2 pôles + terre, appareil de classe I
Dimensions de l'appareil	Longueur 146 mm, largeur 71 mm, encombrement clapets ouverts

	: diamètre 130 mm
Perçage du plan de travail	135 mm x 60 mm
Profondeur d'encastrement	45,7 mm
Épaisseur du plan de travail	De 15 à 40 mm sans réhausse ; jusqu'à 15 mm avec la réhausse incluse
Câble d'alimentation	3 x 1,5 mm², longueur 1 m, avec fiche euro
Fixation	Par vissage dans le plan de travail

Une prise et un chargeur USB cachés sous un clapet métal

Le bloc Eight 034B regroupe une prise 16 A 230 V avec terre et un port USB-A 5 V (1 A) dans un même boîtier ovale. On branche un ordinateur portable ou une lampe, et on recharge un téléphone ou une tablette au même endroit, sans multiprise posée sur le plan de travail.

Le clapet est en métal, finition blanc mat RAL 9010. **Il s'ouvre par simple pression au centre** et se referme à plat, avec une épaisseur de 1,8 mm seulement. Fermé, le bloc se fond dans un plan clair, un îlot de cuisine ou un bureau, et laisse la surface libre pour poser une tasse ou un clavier.

La puissance maximale du bloc est de 3680 W, ce qui correspond à une prise 16 A en 230 V. L'appareil est de classe I. Son câble d'alimentation de 1 m, en 3 x 1,5 mm², est livré avec une fiche euro.

Perçage et épaisseur de plan à vérifier avant de commander

Le bloc s'encastre dans un perçage de 135 mm de long sur 60 mm de large. Sa profondeur d'encastrement est de 45,7 mm : ce volume doit rester libre sous le plan de travail, avec la place nécessaire au passage du câble. Le boîtier mesure 146 mm sur 71 mm, et clapets ouverts il s'inscrit dans un cercle de 130 mm de diamètre.

Le montage dépend de l'épaisseur du plan. **De 15 à 40 mm, il se fait sans réhausse.** Pour un plan plus mince, jusqu'à 15 mm, la réhausse incluse se met en place avant la fixation. Dans les deux cas, le bloc se fixe par vissage.

Avant de commander, mesurez l'épaisseur exacte du plan, vérifiez qu'une découpe de 135 x 60 mm est possible à l'endroit choisi et que 45,7 mm sont dégagés sous le plan. Comme le rappelle la notice, coupez l'alimentation générale de l'habitation avant toute intervention électrique. La notice téléchargeable sur cette fiche regroupe plusieurs versions de la gamme Eight : repérez bien la version 034, avec 1 prise 16 A et 1 USB 5 V (1 A).

Fourniture, entretien et documents utiles

Le bloc est livré avec son clapet métal, la réhausse pour les plans minces et le câble d'alimentation de 1 m muni d'une fiche euro. La notice d'encastrement en PDF donne les cotes de perçage, les coupes avec et sans réhausse et les étapes de pose.

La notice cite aussi des versions voisines de la gamme Eight : la 033 avec deux prises 16 A et la 034x-AC avec ports USB-A et USB-C. La référence 034B correspond à la version avec une prise 16 A et un port USB-A en blanc mat.

Pour l'entretien, un simple chiffon microfibre suffit. Évitez tout produit abrasif, qui marquerait la finition blanc mat du clapet.

Entretien et durabilité

Nettoyez le clapet blanc mat uniquement avec un chiffon microfibre, sans produit abrasif, pour conserver sa finition. Avant de manipuler le bloc ou de toucher à son raccordement, coupez l'alimentation générale. En fin de vie, l'appareil ne se jette pas avec les ordures ménagères : la notice indique de le déposer en magasin ou en déchèterie, dans un point de collecte des équipements électriques et électroniques.

FICHE TECHNIQUE

Marque	MSA FRANCE
EAN13	3700521134792
Couleur :	Blanc Mat (Ral 9010)
Prise USB A	Oui
Prise USB C	Non
IP44	Non