# Bloc prise 16 A + USB-A MSA FRANCE EIGHT 034N noir mat

**Référence:** 034N

Voir la fiche produit sur le site





## DESCRIPTION

Un clapet métal noir mat de 1,8 mm referme le bloc EIGHT 034N au ras du plan de travail : la prise et le port USB-A disparaissent d'une simple pression.

Une prise et un chargeur USB qui s'effacent sous un clapet noir

Le bloc prises EIGHT 034N de MSA FRANCE regroupe dans un même boîtier ovale une prise 16 A 230 V 2 pôles + terre et un port USB-A 5 V (1 A). On branche un ordinateur portable ou une lampe, et on recharge un téléphone ou une tablette au même endroit, **sans multiprise posée sur le plan de travail**.

Le clapet est en métal, en finition noir mat RAL 9005. **Il s'ouvre par simple pression au centre et, une que de 1,8 mm.** La surface reste libre pour poser une tasse, un clavier ou une planche à découper.

La puissance maximale est de 3680 W (16 A, 230 V) et l'appareil est de classe I. Ce modèle ne comporte pas de port USB-C : pour cet usage, la gamme propose la version 034x-AC, présentée plus bas.

Ce qu'il faut vérifier avant de percer le plan de travail

Le bloc s'encastre dans un perçage de 135 mm sur 60 mm. Son boîtier mesure 146 x 71 mm et, clapets ouverts, il s'inscrit dans un cercle de 130 mm de diamètre. **Il faut 45,7 mm de profondeur libre sous le plan**, avec la place nécessaire au passage du câble.

Le montage dépend de l'épaisseur du plan. De 15 à 40 mm, il se fait sans réhausse. De 5 à 15 mm, on utilise la réhausse incluse. Dans les deux cas, le bloc se fixe par vissage dans le plan de travail.

Le câble d'alimentation de 1 m (3 x 1,5 mm²) se termine par une fiche euro : la prise de courant qui l'alimentera doit donc se trouver à portée. Le bloc **n'est pas protégé contre les projections d'eau** (il n'est pas classé IP44) : on évite de le placer là où le plan est régulièrement éclaboussé. Avant de commander, mesurez l'épaisseur exacte du plan et contrôlez que la découpe de 135 x 60 mm est possible à l'endroit choisi. Coupez l'alimentation générale avant toute intervention électrique.

Ce qui est fourni, versions voisines et emballage

Le bloc est livré avec son clapet métal, la réhausse pour les plans minces et le câble d'alimentation de 1 m muni d'une fiche euro. Une notice d'encastrement est téléchargeable sur la fiche. Le carton d'emballage est 100 % recyclable : il se découpe pour fabriquer un petit mouton, ce qui lui donne une seconde vie.

Le même bloc existe en blanc mat : le bloc EIGHT 034B blanc mat RAL 9010 reprend la même configuration, avec une prise 16 A et un port USB-A. La gamme Eight compte aussi la version 033 avec deux prises 16 A et la version 034x-AC avec ports USB-A et USB-C. La notice regroupe plusieurs versions de la gamme : repérez bien la 034.

| | |
|---|---|
| **Marque et modèle** | MSA FRANCE, bloc prises EIGHT 034N |
| **Finition** | Clapet métal noir mat (RAL 9005) |
| **Équipement** | 1 prise 16 A 2P+T et 1 port USB-A 5 V (1 A) |
| **Puissance** | 3680 W maximum, 230 V, classe I |
| **Perçage du plan** | 135 x 60 mm |
| **Profondeur d'encastrement** | 45,7 mm |
| **Épaisseur du plan** | 15 à 40 mm sans réhausse, 5 à 15 mm avec la réhausse incluse |
| **Câble** | 3 x 1,5 mm², 1 m, fiche euro |

Entretien et durabilité

Un chiffon microfibre suffit pour nettoyer ce bloc. Évitez les produits abrasifs, les éponges grattantes et tout excès de liquide près des prises, qui abîmeraient la finition noir mat du clapet métal. Pour un nettoyage plus poussé, coupez d'abord l'alimentation.

## FICHE TECHNIQUE

| | |
|---|---|
| **Marque** | MSA FRANCE |
| **EAN13** | 3700520097920 |
| **Hauteur (cm):** | 10 |
| **Largeur (cm) :** | 19 |
| **Profondeur (cm):** | 10 |
| **Poids (kg) :** | 0.6 |
| **Couleur :** | Noir mat (Ral 9005) |
| **Prise USB A** | Oui |
| **Prise USB C** | Non |
| **IP44** | Non |

Fiche produit en ligne :
https://www.vigier-web.fr/prise-de-courant/6235-bloc-1-prise-16a-et-usb-a-eight-affleurant-a-encastrer-noir-034n-plan-de-travail-cuisiine-noir-mat-ral-9005.html