Prise double à encastrer inox MSA France 033IB-UP

Référence: 033IB-UP

Voir la fiche produit sur le site









DESCRIPTION

Deux prises 16 A avec terre réunies dans un bloc affleurant en finition inox, que l'on fixe depuis le dessus du plan de travail.

Référence	033IB-UP
Type de produit	Bloc de 2 prises à encastrer, gamme Eight Up
Finition	Inox, clapet métal
Dimensions du bloc	151 x 76 mm, diamètre 135 mm
Perçage	140 x 65 mm (gabarit inclus)
Épaisseur du plan de travail	16 à 40 mm avec les ergots préinstallés, 5 à 16 mm avec les ergots de rechange
Puissance	16 A, 230 V, 2 pôles + terre (classe I)
Câble	3 x 1,5 mm² avec fiche
Fourni	4 cache-vis en silicone, gabarit de perçage

Comment vérifier que la prise double 033IB-UP convient à votre plan de travail

La référence 033IB-UP désigne le bloc de deux prises inox de la gamme Eight Up, à fixation par le dessus. Il se loge dans un

perçage de 140 x 65 mm tracé avec le gabarit livré. Le bloc mesure 151 x 76 mm en surface et recouvre donc le bord du perçage.

Le point à contrôler avant de commander est l'épaisseur du plan de travail. Avec les ergots préinstallés, le bloc se monte sur un panneau de 16 à 40 mm ; de 5 à 16 mm, il faut utiliser les ergots de rechange. Un coup de mètre sur la tranche du plan suffit.

Cette version comporte uniquement deux prises 2P+T 16 A 230 V, sans port USB A ni USB C. La notice PDF jointe présente plusieurs modèles de la gamme : pour le perçage et l'épaisseur du plan, fiez-vous aux valeurs de cette fiche, propres à la version Up.

Si votre cuisine est plutôt sombre, ce bloc existe aussi en finition noire : le bloc de 2 prises à encastrer noir 033N-UP se fixe lui aussi par le dessus.

Poser un bloc de prises encastrable dans un plan de travail existant

Un bloc de prises encastré alimente un robot, une bouilloire ou un ordinateur portable sans multiprise posée sur le plan. Une fois le clapet refermé, la surface redevient plane ; il s'ouvre d'une simple pression au centre.

La fixation se fait par le dessus : on perce, on glisse le bloc dans l'ouverture, puis on serre les ergots au tournevis. **Coupez l'alimentation générale de l'habitation avant tout raccordement.** Les 4 cache-vis en silicone fournis soignent la finition.

Remplacer ce seul bloc évite de toucher au reste de la cuisine. Si vous remplacez un ancien bloc, comparez d'abord son perçage aux 140 x 65 mm avant de découper.

Entretien et durabilité

Un chiffon doux légèrement humide suffit pour nettoyer le clapet et la collerette inox, puis un passage à sec évite les traces. Évitez les produits abrasifs, les éponges grattantes et tout excès de liquide près des prises, qui rayeraient la finition. Pour un nettoyage plus poussé, coupez d'abord l'alimentation.

FICHE TECHNIQUE

Marque	MSA FRANCE
EAN13	3700521501891
Hauteur (cm):	10
Largeur (cm) :	19
Profondeur (cm):	10
Poids (kg) :	0.6
Couleur :	Inox
Prise USB A	Non
Prise USB C	Non
IP44	Non
Fixation par le dessus :	Oui

Fiche produit en ligne : https://www.vigier-web.fr/prise-de-courant/6410-bloc-de-2-prises-a-encastrer-inox-fixation-par-le-dessus-033ibup.html